

MiKSTER[®]

Sp. z o.o.

*Przedsiębiorstwo Innowacji
i Wdrażania Techniki Mikroprocesorowej i Elektroniki*
www.mikster.com mikster@mikster.com
ul. Wojkowicka 21, 41 – 250 Czeladź
tel+48 (032) 763 77 77, 763-78-15÷17, fax +48 (32) 763 75 94

Гарантийная карта

серийный номер: _____

ДАТА ПРОДАЖИ

Настоящей гарантией подтверждается хорошее качество и надежная работа изделия. Гарантия предоставляется сроком на 12 месяцев с даты продажи. Гарантия обеспечивает бесплатное удаление производителем дефектов проданного изделия в течение 14 дней с даты сдачи изделия в ремонт.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Эксплуатация установки осуществляется соответственно сервисной инструкции и назначению данного продукта.
2. Гарантия прекращает свое действие в случае:
 - срыва пломбы,
 - механических повреждений,,
 - повреждений, возникших вследствие несоответствующей эксплуатации
 - корректировок в гарантийной карте за исключением изменений, внесенных производителем.

Гарантия не охватывает повреждений, возникших во время транспортировки..

3. Гарантийная карта действует при наличии документального подтверждения продажи.
4. **Сервис продукции фирмы «Mikster» Sp. z o.o. выполняет фирма «MIKSTER SERVICE» S.C.**

Установка предназначена для применений в промышленной среде. Фирма «MIKSTER» Sp. z o.o. не несет ответственности за использование оборудования несоответственно инструкции по обслуживанию и его назначению.

Печать

Коммутатор для регистрации и передачи LGRT-02

Описание действия

Коммутатор для регистрации и передачи LGRT-02, предназначенный для отбора и регистрации данных от измерительных датчиков системы LOGGINET RADIO. Встроенные часы действительного времени и большая емкость памяти, позволяет сделать работу системы регистрации независимой от работы компьютера PC. Коммутатор работает совместно с компьютерной программой для визуализации и архивизации данных. Опционально есть возможность приспособить протоколы связи коммутатора к совместной работе с каким-либо оборудованием.



MiKSTER[®]

41 - 250 Czeladź ul. Wojkowicka 21
Tel. +48 (32) 763-77-77
Fax: +48 (32) 763-75-94
www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Установка радиокommутатора LGRT-02 в радиосистеме.

Чтобы добавить Радиокommутатор к программе регистрации, надо войти (указать логин и пароль) в программу LOGGISOFT в качестве администратора и добавить коммутатор LGRT-02 к системе. После добавления коммутатора к системе, необходимо установить актуальную дату и время в Радиокommутаторе. С этой целью, надо в окне „Список регистрирующих коммутаторов” указать коммутатор, который устанавливается и нажать клавишу, обозначенную „Установить дату”. Если высвечиваемая дата и время отличаются от даты системы, надо ее актуализировать путем нажатия кнопки, обозначенной „Установить дату и время”.

Технические данные

- размеры: 120x80x57 мм
(с соединениями: 82x184x57мм)
- степень защиты: IP65
- питание: 12...24V AC/DC
- среднее потребление тока: 10mA (max 30mA)

Параметры регистрации радиокommутатора:

- Время сохранения записей для свободного изменения температуры и влажности (напр. холодильники):
 - 29 лет (суммарно для всех датчиков),
- Время сохранения записей для частого изменения температуры и влажности (напр. солнечные места):
 - мин. 356 дней (суммарно как выше)
 - частота записи: через каждую 1 минуту

Параметры линии радиосвязи:

- Чувствительность: -100dBm,
- Выходная мощность передатчика: <10dBm,
- Частота работы: 433, 302 MHz,
- Вид модуляции: FSK,
- Скорость передачи: 19 200 б/сек.
- Время работы без замены батареи: не менее 3 года (дистанционный контроль)

Прогнозируемая дальность работы:

- незастроенная территория - до 200м,
- территория слабо застроенная - до 100м,
- территория плотно застроенная - до 50м,

Дальность уменьшается при наличии сильных промышленных помех и зависит от индивидуальных качеств места установки системы, т.е. рельефа местности, высоты монтажа, расстояния от больших металлических поверхностей, толщины и материала стен на линии радиосвязи.